



## Informace o stroji

Makita, spol. s r.o.  
Kaštanová 125d, 620 00 Brno  
Tel: +420 544 527 193  
Fax: +420 543 216 946  
Mail: [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)  
Web: [www.makita.cz](http://www.makita.cz)

### AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DTW281RMJ



- Kompaktní stroj s extrémním utahovacím momentem
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL18410, rychloabíječka a systainer



| Technické informace           |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Otáčky naprázdno na 1. převod | 0 - 1.600 min <sup>-1</sup>                 |
| Otáčky naprázdno na 2. převod | 0 - 2.100 min <sup>-1</sup>                 |
| Otáčky naprázdno na 3. převod | 0 - 2.800 min <sup>-1</sup>                 |
| Počet úderů naprázdno         | 0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment         | 280 Nm                                      |
| Upnutí / velikost vrtáku      | 1/2"                                        |
| Akumulátor                    | 18 V / 4.0 Ah                               |
| Hmotnost                      | 1,5 kg                                      |
| Rozměry (DxŠxV)               | 147 x 79 x 231 mm                           |

| Dodávané příslušenství         |          |
|--------------------------------|----------|
| MAKPAC Transportkoffer (Typ 2) | 821550-0 |
| Nabíječka DC18RC               | 195584-2 |
| 2x Akku BL1840                 | 196399-0 |
| Šroub M4x12                    | 266622-8 |
| Háček                          | 346317-0 |
| Kryt akumulátoru               | 450128-8 |